



# MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

## MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя и патрона лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продлевая срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX28 [ PGJX28]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	MiniFastFit

Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	19170 lm
Светоотдача (ном.)	21300 lm
Координата цветности X (ном.)	288
Координата цветности Y (ном.)	306
Коррелированная цветовая температура (ном.)	9300 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	64 lm/W
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	71 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Ток лампы (ном.)	3,75 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX28

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C

## MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

### Данные об изделии


Полный код продукта	87182912211100
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221111
Код заказа	928177105115
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928177105115
Вес нетто (шт.)	0.062 kg

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit

